

КИНЕТИЧНА СИСТЕМА ULTRALUX

Описание

Отворете вратата към бъдещето с кинетична система за управление **UltraLux**. Тя се отличава с интелигентен дизайн, който съчетава функционалността на съвременните технологии с елегантността на висок клас.

Системата се състои от управляващи кинетични ключове и изпълняващи RF приемници.

Ключове

Ключовете в системата са пет типа: едноканален ключ за стена KRFS1 бял/ KRFS1B черен, двуканален ключ за стена KRFS2 бял/ KRFS2B черен, едноканален мини ключ KRFSM. Ключът преобразува механичната енергия приложена върху него в RF сигнал, който управлява предварително сдвоения канал на RF приемника. Кинетичните ключове не се нуждаят от галванични батерии (захранващи източници).

Технически данни

| Арт. № | Брой канали | Клас на защита | Размери | RF обхват | Цикли на комутация | Работна честота | Цвят |
|--------|-------------|----------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|-------|
| KRFSM | 1 канал | IP20 | 55/28/23 mm | 20 метра | 100 000 | 433 MHz | бял |
| KRFS1 | 1 канал | IP65 | 86/86/16 mm | 20 метра | 100 000 | 433 MHz | бял |
| KRFS2 | 2 канала | IP65 | 86/86/16 mm | 20 метра | 100 000 | 433 MHz | бял |
| KRFS1B | 1 канал | IP65 | 86/86/16 mm | 20 метра | 100 000 | 433 MHz | черен |
| KRFS2B | 2 канала | IP65 | 86/86/16 mm | 20 метра | 100 000 | 433 MHz | черен |



KRFSM



KRFS1



KRFS2



KRFS1B



KRFS2B

Приемници

Приемниците в системата са три типа: едноканален приемник KRFR1, двуканален приемник KRFR2 и едноканален контакт тип Шуко KRFSK. Към един канал могат да се сдвоят до 6 едноканални ключа и към един едноканален ключ могат да се свържат 5 канала. Приемникът получава RF сигнал от ключа и включва/изключва електрическия консуматор.

Технически данни

| Арт. № | Брой канали | Напрежение | Максимална мощност | Размери | Памет | Консумирана мощност |
|--------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------|
| KRFSK | 1 канал | 220-240 V AC | 2500 VA | 110/62/73 mm | 6 ключа | <0.1W |
| KRFR1 | 1 канал | 220-240 V AC | 1000 VA | 44/77/31 mm | 6 ключа | <0.1W |
| KRFR2 | 2 канала | 220-240 V AC | 2x1000 VA | 44/77/31 mm | 6 ключа на канал | <0.1W |



KRFSK



KRFR1



KRFR2

Предимства

- Изграждане на инсталация без окабеляване между ключа и консуматора;
- Изграждане на девиаторно управление без допълнително окабеляване;
- Управление на електрически консуматори от разстояние;
- Възможност за програмиране на първоначалното състояние на приемника след отпадане на захранващото напрежение;